

## Modification Taux de TVA SHARP ER-A220 et XE-A202

**Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou complète de la caisse par suite d'une mauvaise programmation de la part du client.**

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse **"ZERO JOUR"** et **"ZERO MOIS"** avant de faire la modification de la TVA.

### LECTURE DES PARAMETRES TVA

Mettre la clé sur PGM puis appuyer sur "TOTAL" (*Un ticket s'imprime*)

Vous trouverez les lignes "T1", "T2", "T3" et "T4" sur le ticket qui s'est imprimé.

### PROGRAMMATION DE TAUX DE TVA

Mettre la clé sur PGM puis :

SS-TL ⇒ 9 ⇒ X ⇒ N° TVA (*1 pour T1*) ⇒ X ⇒ Taux (*8.1*) ⇒ SS-TL ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

### LECTURE DES TEXTES DE FONCTIONS

Sur le ticket imprimer auparavant, vous trouverez les textes de fonction à modifier  
Vous trouverez les lignes **"F05" à "F07"**, **"F09" à "F11"**, et **"F44" à "F46"** à reprogrammer si nécessaire.

Mettre la clé sur PGM puis :

SS-TL ⇒ 3 ⇒ . (*point*) ⇒ N° Fonction (*5 pour F05*) ⇒ X ⇒ Texte (*Code ASCII*) ⇒ SS-TL ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

### PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTION AVEC CODE ASCII

Entrer le code ASCII à 3 chiffres ⇒ Appuyer sur la touche "00" ⇒ entrer le code ASCII suivant...

Exemple lettre A = **065** puis touche **"00"**

Liste des codes ASCII voir page suivante

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

**0900 555 202**

# Modification Taux de TVA SHARP ER-A220 et XE-A202

## RAPPEL

TVA 7.7      devient    8.1  
TVA 2.5      reste        2.6  
TVA 3.7      devient    3.8

## TABLEAU DES LETTRES EN CODE ASCII

Table des codes de caractères alphanumériques

Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	↪	194	Ġ
003	ë	048	0	093	Û	138	↻	195	Ş
004	î	049	1	094	^	139	◀	196	Ģ
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ğ
006	í	051	3	096	'	141	ƒ	198	Ƙ
007	ô	052	4	097	a	142	τ	199	ƙ
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	↳
009	ô	054	6	099	c	144	ç	201	Ĵ
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	Ž
011	œ	056	8	101	e	146	¿	203	Đ
012	Û	057	9	102	f	147	Ù	204	σ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ÿ	059	;	104	h	149	Æ	206	ć
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	À	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	€	209	˘
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ě
019	"	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	ı	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ñ	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ò	215	ù
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ř
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	◦	218	˘
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	ÿ
028	Ú	073	I	118	v	163	┘	224	*
029	Ú	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	.	226	ø
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	˘
032	(espacement)	077	M	122	z	178	Í	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229	]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	a
037	%	082	R	127	¢	184	Ĥ	233	ó
038	&	083	S	128	!!	185	Ħ	234	ü
039	'	084	T	129	ı	186	Ū	235	æ
040	(	085	U	130	z	187	ū	236	à
041	)	086	V	131	s	188	Ů	237	É
042	*	087	W	132	4	189	ŷ	238	ñ
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	*(DC)
044	,	089	Y	134	ƒₜ	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Ç		

\*(DC): Code d'un caractère doublement dimensionné

**En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au**

**0900 555 202**